

RHO8122T

Radiateur bain d'huile | 2 000 W | 9 éléments chauffants



2000 W

Puissance 2 000 W

Puissance maximale

Avec sa puissance maximale de 2 000 W, il vous permettra de vous réchauffer en sélectionnant l'allure de chauffe désirée.



Affichage LED orange

Des réglages précis

Son grand écran à affichage LED orange permet d'effectuer les réglages facilement et de façon précise.



Mise en marche rapide

Une chaleur homogène

Les 9 éléments chauffants permettent de diffuser rapidement une chaleur homogène dans votre pièce.



Roues multi-directionnelles

Un appareil facile à transporter

Ses 4 roulettes multi-directionnelles et sa poignée de transport vous permettent de le déplacer très facilement.



Télécommande

Commandes à distance

Votre appareil est livré avec une télécommande permettant une utilisation simplifiée et un contrôle à distance de votre chauffage.

RHO8122T

Radiateur bain d'huile | 2 000 W | 9 éléments chauffants



PERFORMANCES

Puissance	2 000 W
-----------	---------

SPECIFICATIONS

Type de chauffage	Bain d'huile
Type de commande	Electronique
Affichage	LED orange
Indicateurs lumineux	LED 3 couleurs
Nombre d'éléments chauffants	9
Nombre d'allures de chauffe	3
Réglage de la température	5°C-35°C
Minuterie	Jusqu'à 24h
Sécurité anti-basculement	Oui
Protection surchauffe	Oui
Fonction hors-gel	Oui

DETAILS TECHNIQUES

Voltage	220-240 V
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Poignée de transport	Oui
Roues multi-directionnelles	x4
Range cordon	Oui
Télécommande	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8690842136597
Code SAP	8861443200
Couleur	Noir
Dimensions produit LxHxP	28 x 64 x 45,50 cm
Poids produit	10,90 kg
Dimensions produit emballé LxHxP	16,20 x 69,20 x 50,50 cm
Poids produit emballé	12,50 kg
Quantité par conteneur 40 HQ	1170 pcs



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 4 ans à compter de la date d'achat.
BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 25/03/2022 - V6

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

